

编辑

修改电话本中的联系人资料内容。具体操作请参考“新增”菜单。

复制

若该资料储存在手机电话本中，则可以将联系人资料复制到SIM卡电话本，反之亦然。您可选择所需的联系人资料复制到另一个电话本中，也可一次将其中一个电话本中的所有资料复制到另一个电话本中，即选择选项：**复制所有SIM卡电话本至手机(复制所有电话本至SIM卡)**。

删除

从电话本中删除联系人。您可以选择一次删除一个联系人资料，也可以选择一次性删除所有联系人资料，即选择选项：**删除SIM卡所有记录(删除手机所有记录)**。

来电群组

来电群组是用来识别特定联系人的设定组合，这些群组可以按照同事、家人或朋友等来区分。并为各个群组选择特别的铃声和图片，当某群

组的成员来电时，手机便会响起该群组的铃声并显示其图片。本手机有以下群组供您选择：家人、朋友、同事、重要人士和其它。

用上下导航键选择您要设定的来电群组，您可以进行以下操作：

1.按 $\left[\text{F} \right]$ 键 [选项]：选择能协助识别来电者所属群组的来电铃声与图片，或替该群组重新命名。

2.按 $\left[\text{OK} \right]$ 键浏览该来电群组的联系人清单。用上下导航键选择您要的联系人，然后按 $\left[\text{F} \right]$ 键 [选项] 有以下选项：

• 新增

新增其他联系人到该群组中。按 $\left[\text{F} \right]$ 键选择或取消添加到该群组的联系人，再按 $\left[\text{OK} \right]$ 键即可。

• 删除

将选取的联系人从该来电群组清单中删除。

来电管理

此功能让您设定手机拒绝接听的来电及只能接听的来电。当您使用SIM卡电话本则无此功能。

-黑名单

设定手机拒绝接听的来电清单。

1.按 $\left[\text{OK} \right]$ 键显示目前清单的联系人，若无记录，按 $\left[\text{F} \right]$ 键 [选项] 选择**新增**，就可以选择要加入清单的联系人。

2.您可以选择将某来电群组中的所有联系人加入到清单中，也可以从电话本中个别挑选联系人(界面会先出现来电群组选项)。按上下导航键选择要加入到清单中的群组或联系人，再按 $\left[\text{F} \right]$ 键 [选择] 勾选；按 $\left[\text{F} \right]$ 键 [取消] 可取消勾选的群组或联系人。

3.完成后按 $\left[\text{OK} \right]$ 键，界面即出现加入清单的人名。确认清单后，按 $\left[\text{F} \right]$ 键 [返回] 返回。

-白名单

设定手机只能接听的来电清单。

操作步骤同以上的黑名单。

-设定

按上下导航键选择您要启动的清单类型，再按 $\left[\text{OK} \right]$ 键即可启动该清单。开启黑名单则手机无法接听黑名单上的联系人来电；开启白名单则

手机只能接听白名单上列出的联系人电话。

选择数据库

选择启动手机电话本或SIM卡电话本。按左右导航键将想启动的电话本选项反白后按 $\left[\text{OK} \right]$ 键，在待机屏幕上方将显示相应的图标。

：手机电话本；：SIM卡电话本。

若启动手机/SIM卡电话本，则SIM卡/手机中的记录将不能被识别。

本机号码

可以将您的卡号和姓名储存到SIM卡中。

按 $\left[\text{F} \right]$ 键 [选项] 后选择“新增”，然后选择要输入名称或号码，按 $\left[\text{F} \right]$ 键 [编辑] 或按右导航键即可输入资料，完成后按 $\left[\text{OK} \right]$ 键保存。若想更改现有的号码或名称，选中后按 $\left[\text{F} \right]$ 键 [选项] 选择编辑来进行更改。

内存状态

显示SIM卡和手机电话本中已储存的个数和可储存的最大储存数，目前使用的电话本类型及本机号码。