

- **发送:** 您可以将所选的信息发送出去。
- **储存:** 将所选信息储存在发件箱中。
- **提取号码:** 若所选信息附有电话号码, 您可以提取电话号码并将它保存在电话本中。同样您也可以通过该号码呼叫对方。
- **删除:** 删除所选信息。
- **全部删除:** 删除发件箱中的所有信息。

写短消息

此功能选项可编写、储存或发送短消息等操作。进入此项后, 手机将显示下列选项供您选择:

- **发送:** 选择此项后, 在您编写完短信后手机将提示您输入对方的号码, 然后按  键发送, 发送后手机将提示您是否要储存所编辑的信息。若想储存在发件箱中, 按  键。
- **储存:** 选择此项后, 在您编写完短信后手机将提示您输入对方的号码, 然后按  键, 信息就直接储存在发件箱中。

状态报告

进入此项后, 您可以看到发送的短消息是否成功发送的信息。

剩余空间

进入此项后手机将显示已存短消息和可存短消息的条数。

语音信箱

此功能可让您输入语音信箱号码, 您的手机会自动接收语音信息。您只要拨叫语音信箱号码就可直接听取留言。语音信箱号码由您的网络运营商提供。

小区广播消息

小区广播消息是由网络运营公司向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻或当地出租车信息等。

- **读短消息**
在此项下您可以读取接收的小区广播消息。
- **广播信道**
在此项下可设定小区广播的信道。
- **语言选择**
在此项下您可选择您想要的语言来接收小区广播消息。
- **提示音**
开启此项, 接收到小区广播信息时手机会发出提示音。

短消息设置

- **服务中心号码**
此选项让您设定短消息服务中心的电话号码。
- **语音信箱号码**
此选项让您设定语音信箱的电话号码。
- **状态报告**
此选项让您能选择开启或关闭状态报告。若开启此功能, 短消息中心会回复您的短消息是否已成功发送。
- **存储时限**
该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心存储的期限: 1小时、6小时、12小时、1天、2天、1周和最大存储时限。
- **提示音**
收到短消息后, 短消息中心会提示您收到短消息。进入此项后, 您可选择一次性、周期性或关闭该提示音。